

DVB-S HDTV Multischalter

Humax A-58



- 5x8 Multischalter
- Kein Netzteil notwendig
- geeignet für Quattro LNB
- „Zero Watt“ im Standby
- Netzteil optional möglich

Ausstattung auf einen Blick:

- Anzahl der Eingänge (SAT / Terrestrisch): 4/1
- Teilnehmerausgänge: 8
- Frequenzbereich SAT: 950 - 2150 Mhz
- Frequenzbereich Terr: 5 - 790 Mhz
- Dämpfung SAT @ 950 MHz - 4 dB
- Dämpfung SAT @ 2150 MHz + 2 dB
- Dämpfung Terr. 5 - 790 MHz: - 18 dB
- Max. Eingangspegel Sat: 95 dB μ V
- Max. Ausgangspegel Sat: 97 dB μ V
- Entkopplung >30 dB
- Isolation >35 dB
- Max. Stromverbrauch vom Receiver: 30 mA
- Max. Fernspeisung zum LNB: 500 mA
- Stromverbrauch bei Receiver Standby Null Watt
- Netzteil (optional): 12V DC 500 mA
- Temp. Bereich: -20 ... +65 C
- Maße (ohne F-Anschlüsse): 80 x 80 x 20 mm
- Verpackung (im Humax Blister): 153 x 130 x 23 mm



Art. Nr.: V9058



4 043745 990584