

## Digitaler HDTV-Satellitenreceiver



### Hauptmerkmale

- Digitaler HDTV Satellitenreceiver
- HDMI Ausgabeformat 576p, 720p, 1080i und 1080p
- USB 2.0 HighSpeed Schnittstelle
- Multimedia Player für Musik und Bildbetrachtung
- Software Update über USB 2.0 Anschluss
- S/PDIF Digital Audio Ausgang
- Elektronischer Programmführer (EPG) für eine Programmvorschau von bis zu 7 Tagen
- DiSEqC 1.0 (Multischalter), DiSEqC 1.2/USALS (Drehanlagen mit Motor) und Einkabelsteuerung EN50494
- LED-Statusanzeige
- 4.000 TV- und Radio-Programmspeicherplätze
- Benutzerfreundliche und mehrsprachige OSD-Menüführung
- Stromsparendes Netzteil: 1 Watt im Standby-Betrieb

### Artikel-Infos

Art.-Nr.: R0810  
 EAN: 4043745808100  
 VPE: 4/8 Stück





## Technische Daten

### Tuner

Eingangsfrequenz: 950~2150MHz; DiSEqC-Steuerung: 1.0, 1.2, USALS & Einkabellösung (EN50494); Eingangspegel: 44~85 dBuV; LNB Steuersignal: 22KHz; LNB Steuerspannung: 13/18V, max. 400mA; Eingangsimpedanz: 75 Ohm

### Audio Decoder

Standard: MPEG-1, MPEG-2(Layer I/II); Modus: Mono, Dual-Channel, Stereo

### Video Decoder

Standard: MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 ASP@L5 HD, H.264 MP@L4.1 & HP@L4.1; Bildformat: 4:3 LB, 4:3 PS, 16:9, AUTO; Auflösung: 576p, 720p, 1080i und 1080p

### Anschlüsse Rückseite

F-Buchse: 1 Anschlüsse IEC 169-24 (Eingang); HDMI Ausgang: 1 (HDMI 1.2-Ausgang); 1x TV-Scart S/DPDIF; Digitaler Audio Ausgang; USB-Port: USB 2.0

### Frontblende

LED-Statusanzeige, Standby-Button

### Leistungsmerkmale

Netzspannung: AC 100~240V, 50/60Hz

Verbrauch: ca. 8W

Stand-By: <1w

Betriebstemp.: 0°C - +45°C

### Allgemeine Daten

#### Geräte

Abmessungen: 180x87x28 mm (BxTxH)

Gewicht: 0,780 Kg

#### Lieferumfang

Receiver, Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung